

FV-03 Digitális feszültségmérő készülék keresőfénnnyel

A feszültségmérő készülékkel max. 600 V-ig mérhető egyen- vagy váltakozó feszültség. A mért érték a folyadékkristályos kijelzőn olvasható le.

Tápellátás: 1 db 6F22/9V elem
2 db R03/AAA 1,5V elem

Méret: 170 x 43 x 29 mm

Súly: kb. 240g

Funkció	Tartomány	Pontosság	Felbontás
Egyenfeszültség-DCV	60V	+0,8% +2dgt	100mV
	600V	+0,8% +2dgt	1V
Váltakozó feszültség-ACV	60V	+1,5% +10dgt	100mV
	600V	+1,5% +10dgt	1V



FV-05 Feszültség kémlelő készülék

A készülék kb. 200V-tól 600V-ig alkalmas fémes érintkezés nélkül - pl.: szigetelt vezetékeknél - a feszültség meglétének jelzésére. Ha az érzékelőhegy állandó vörös színűre változik (nem villog) ez a feszültség jelenlétét jelzi.

A készülék működését egy feszültségmentes áramkör ellenőrzésével a műszer minden egyes használata előtt ellenőrizzük.

Tápfeszültség: 2db AAA/1,5V elem

Használati hőmérséklet: -10 °C – 50 °C

Mérési tartomány: 200V-600V AC

Kezelési utasítások:

1. Ellenőrizze a fázis feszültséget (állandó vörös fény) a vezeték több pontján (különösen sodrott vezeték esetén)
2. Ha nincs fázis feszültség (nem jelez) lehetséges, hogy törött a vezeték
3. Ellenőrizze a földelést (állandó fény = nem biztonságos).



FV-06 Gépjármű próbálámpa

A fémtestbe épített próbálámpa 6-24 V-os gépjármű villamossági áramkörök ellenőrzésére szolgál.

